

# לחצן מצוקה אלחוטי

## Panic Buttons

VVT211	לחצן מצוקה אלחוטי (שעון)	VVR304	מקלט אלחוטי
מתח עבודה 3v (בטריה פנימית)		מתח עבודה 12vDC	
תדר עבודה 433Mhz		תדר עבודה 433Mhz	
זרם עבודה 8-20mA		זרם עבודה 20mA	
זרם בהמתנה 3mA		מגע יציאה N/O (אפשרות ל-N/C)	
טווח שידור 30-80 מ'		מידות 75x55x32mm	
מוגן מים			
מידות 31x42x13mm			
רצועה 19cm			
משקל 30gr			

VVT201	לחצן מצוקה אלחוטי (על שרוך)	VVT220	לחצן מצוקה (שולחני)
טווח שידור 30-80 מ'		טווח שידור 60-100 מ'	
שרוך תליה 50cm		מידות 40x70x20mm	
מידות 36x50x15mm			

### תכנות :

- לחץ על הלחצן במקלט עד שהלד נדלק
- ברגע שהלד דולק - שחרר לחיצה במקלט ולחץ מיידית על לחצן השלט :
- (שעון / לחצן שולחני / לחצן אלחוטי על חוט)
- עם כיבוי נורות הלדים בשני המכשירים - המכשירים מתואמים
- יש לבדוק תקשורת לפני ההתקנה